

DIGITRADIO 400

DAB+/UKW/Internet Radio mit Netzwerk- sowie Bluetooth-Audio-Streaming und Steuerung per App



Preis: 179,99 €

ANSCHLÜSSE:

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1 BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Snooze-Funktion: Ja
Fernbedienung: Ja
Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Programmspeicher Favoriten UKW: 10
BLUETOOTH VERSION & PROFILE A2DP (Streaming von Audiodaten): ja
AVRCP (Fernbedienung Audio/Video): ja
HFP (drahtlose Telefonie): ja
HSP (Sprachausgabe über Headset): ja
Bluetooth-Version: 2.1+EDR
DISPLAY Auflösung (Linien x Zeilen): 56 x 28 Pixel
Dimmbar: Ja
RadioVIS: Ja
LAUTSPRECHER Systemleistung: 7 W RMS
Mono-Lautsprecher: Ja

LEISTUNG / ENERGIEWERTE :

Auflösung (Linien x Zeilen): 56 x 28 Pixel Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,93 W Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 2,09 W

NETZWERK & KOMMUNIKATION:

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)
Bluetooth: Ja
RADIO/EMPFANG DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

SONSTIGE FEATURES:

OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch
STREAMING Audiostreaming (UPnP): Ja (UPnP, Bluetooth) STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern UMGEBUNG Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Audio-Formate:

AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA

LIEFERUMFANG DIGITRADIO 400:

Fernbedienung (inkl. Batterien),
Steckernetzgerät, Bedienungsanleitung
KEYFEATURES DAB+ UKW / RDS Internetradio
UPnP Audio-Streaming
Uhr Wecker / Sleeptimer Equalizer
MyDigitRadio Pro-App